
L1L2L3
L1L2L3
-Q1.1
63A, 3P
3
-F2.1
4
T1+T2, 50kA
-F3.1
B6A
3
-Q4.1
D02, 3x63A
3
-F9.1
40A/0,03 AC
4
-F13.1
40A/0,03 AC
4
1.1
-P3.1
3
3x RD
-F10.1
C16A
1
-F11.1
C16A
1
-F12.1
C16A
1
-F14.1
C16A
1
N
PE
N1
N2
N
PE
N2
-X
1-3,N,PE
-X
4-6,N,PE
-X
7-9,N1,PE
-X
10,N1,PE
-X
11,N1,PE
-X
12,N1,PE
-X
13-15,N2,PE
-X
16,N2,PE

Numer obwodu	1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	
Opis	–	–	Rozdzielnica	rezerwa	–	obw. Gniazd 2.5-2.8	obw. Gniazd 2.12, 2.11	obw. Gniazd 2.9, 2.10	–	obw. Gniazd	
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Przewód	NHXH-J 5X16	–	–	–	–	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	–	NHXH-J 3X2,5	
Nazwa obwodu	Wyłącznik główny	Ogranicznik przepięć	Lampka kontr.	–	–	–	–	–	–	–	

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status		Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis		Język
	Zatwierdził		Zmiana	Data 12.03.2024	Arkusz 1

A3


L1L2L3
L1L2L3
-F17.1
40A/0,03, A
4
-F29.1
40A/0,03 AC
4
1.1
-F15.1
C16A
1
-F16.1
C16A
1
-F18.1
C16A
1
-F19.1
C16A
1
-F20.1
C16A
1
-F30.1
C10A
1
-F31.1
C10A
1
-F32.1
C10A
1
N
PE
N2
N3
N4
N
PE
-X
17,N2,PE
-X
18,N2,PE
-X
19-21,N3,PE
-X
22,N3,PE
-X
23,N3,PE
-X
24,N3,PE
-X
25-27,N4,PE
-X
28,N4,PE
-X
29,N4,PE
-X
30,N4,PE

Numer obwodu	15	16	17	18	19	20	29	30	31	32	
Opis	obw. Gniazd	obw. Gniazd	–	obw. Gniazd KOMP 2.10	obw. Gniazd KOMP	obw. Gniazd KOMP	–	obw. ośw. 2.5-2.8	obw. ośw. 2.12, 2.11	obw. ośw. 2.9, 2.10	
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Przewód	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	–	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	–	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	
Nazwa obwodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status	Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis	Język
	Zatwierdził		Zmiana | Data 12.03.2024 | Arkusz 2	

A3


L1L2L3
-F33.1
40A/0,03 AC
4
-F38.1
C16A
1
-F39.1
B16/0,03 AC
2
-F27.1
B16/0,03, A
2
-F34.1
C10A
1
-F35.1
C10A
1
-F36.1
C10A
1
N
PE
N5
N6
N7
-X
31-33,N5,PE
-X
34,N5,PE
-X
35,N5,PE
-X
36,N5,PE
-X
37,N,PE
-X
38,N6,PE
-X
39,N7,PE

Numer obwodu	33	34	35	36	38	39	27
Opis	–	obw. Osw.	obw. Osw.	obw. Osw.	obw. Osw. AW, EW	inst. Przyzywowa	Szafa RACK
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	–	–
Przewód	–	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3X2,5
Nazwa obwodu	-	-	-	-	-	-	-

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status		Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis		Język
	Zatwierdził		Zmiana	Data 12.03.2024	Arkusz 3

A3

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica przyścienna stojąca, również montaż wnękowy i częściowo wpuszczany,
- głębokość 205 mm,
- norma: PN-EN 61439-2 /-3
- dla aparatury do 400A,
- maksymalny prąd zasilania do 355A,
- AC 230V / 400V 50Hz,
- stopień ochrony: IP44,
- stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronności: II,
- odporność udarowa IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kąt otwarcia drzwi 110°
- kategoria przepięciowa IV,
- stopień zanieczyszczenia 3,
- Materiał:
  konstrukcja blacha stalowa gr. 1 mm powlekana lakierem proszkowym i wypalana

Osłony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnące, test metodą rozżarzonego drutu o temp. 650 °C


550
950
hager

Numer obwodu	
Opis	
Moc [kW]/Prąd [A]	
Przewód	
Nazwa obwodu	

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status		Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis		Język
	Zatwierdził		Zmiana	Data 12.03.2024	Arkusz 4

A3

MS PROJEKT
USŁUGI PROJEKTOWE

-projekty indywidualne
-adaptacje projektów typowych
-kosztorysowanie
-pomiary geodezyjne

Bychawa ul. Rataja 6
tel. (081) 566 16 45 , 0 501 635 726

Obiekt:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ SALĘ SPORTOWĄ (ETAP I+II)

Adres: Stara Wieś Druga, gm. Bychawa; obręb: 0023
– Stara Wieś Druga, dz. nr ewid. 79

Arkusz: NEr–17

Rysunek: SCHEMAT TABLICY TP2

Skala: BS

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	02/2021	
Projektant	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	02/2021	